

Ulanzi VL110 RGB LED ライト	序文 Ulanziの製品をご購入いただきありがとうございます ヒント 製品仕様書をよくお読みください 仕様書は大切に保管してください。他の人に使ってもらうとき、必ず本書も添付してご使用ください。 すべての警告に注意を払い、仕様書のすべての指示に従ってください。 警告 ▲ 警告 腐食を防ぐために、腐食性薬品のある場所に本製品を置かないでください。腐食されたのは製品の故障を引き起こすその原因です。 - 柔らかい布または乾いた布で製品を試してください。 - 本製品は精密機器ですので、使用中の落下、衝突、激しい打撃は避けてください。 - 温度が高すぎる場所に本製品を置かないでください。高温は、バッテリーの損傷や爆発を引き起こす可能性があります。 - これは保証範囲外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。 - Ulanziオリジナルのケーブルを使用することをお勧めします。オリジナルケーブルを使用することによるこの製品の損傷は、弊社の保証対象外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。 - 本製品は、RoHSおよびCEを取得しており、関連する国家標準使用および操作を参考してください。不適切な使用および操作による機械の損傷は保証の対象外ですが、ユーザーは修理費を支払うことができます。 - この仕様書は、弊社の正しいリストに基づいて作成されています。設計および仕様は予告なく変更される場合があります。 設備使用規範 - この仕様書、特に「なヒント」をよくお読みください。 - この製品は、仕様書で指定された作業条件下で使用および保管してください。 - この仕様書に従って使用されなかった場合、または指定された動作条件や保管条件に適合していない場合、違法な使用と見なされます。	製品リスト: VL110 RGB*1 Type-C充電ケーブル*1 製品ビュー: Type-C充電口 電源/機能ボタン 機能内部切替ボタン 調節ボタン ディスプレイ 1/4ネジ穴	操作説明: 1. オン/オフとモード切り替え 電源ボタンを長押ししてマシンを切り替えます 機能ボタンを短く押すと、モード(色温度モード、RGBモード、特殊効果モード)が切り替わります。 2. 表示界面の説明 CCTモード CCTモードでは、機能内蔵スイッチを押して色温度と明るさを切り替えます 調節ボタンを押して、現在の値を調整する 色温度範囲:2500~9000K、輝度範囲:0~100 RGBモード RGBモードでは、機能内蔵のグルボタンで、色相、彩度、輝度を切り替えます。 調節ボタンを押して、現在の値を調整する 色相範囲:0~360°、彩度範囲:0~100%、輝度範囲:0~100 特殊効果モード 特殊効果モードでは、機能内部のグルボタンで、エフェクトのカテゴリと明るさを切り替えます。 調節ボタンを押して、現在の値を調整する エフェクトカテゴリ:20、輝度範囲:0~100	3. シナリオ特殊効果モード <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>シーン</th> <th>Scenario</th> <th>番号</th> <th>シーン</th> <th>Scenario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>警車</td> <td>Cop Car</td> <td>11</td> <td>パルスフラッシュ</td> <td>Strobe</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>救急車</td> <td>Ambulance</td> <td>12</td> <td>RGBフラッシュ</td> <td>RGB Strobe</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>消防車</td> <td>Fire Engine</td> <td>13</td> <td>レボーターグルーフラッシュ</td> <td>Paparazzi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ライトニング</td> <td>Lightning</td> <td>14</td> <td>緊急ダブルフラッシュ</td> <td>Emergency</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>花火</td> <td>Fireworks</td> <td>15</td> <td>ハイビームパルスプロセーーム</td> <td>H/L Beam</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>テレビ</td> <td>TV</td> <td>16</td> <td>赤点滅</td> <td>Red Flash</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>キャンドル</td> <td>Candle</td> <td>17</td> <td>緑点滅</td> <td>Green Flash</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>パーティー</td> <td>Party</td> <td>18</td> <td>青点滅</td> <td>Blue Flash</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>電球</td> <td>Fault Bulb</td> <td>19</td> <td>HSI(遅い)</td> <td>HSI Slow</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>パルス</td> <td>Pulsing</td> <td>20</td> <td>HSIデモ(高速)</td> <td>HSI Slow</td> </tr> </tbody> </table> 仕様: <table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>VL110 RGB</th> <th>色温度</th> <th>2500-9000K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ピーズ</td> <td>白い 42PCS</td> <td rowspan="3">動作時間</td> <td rowspan="3">最大亮度1.5h</td> </tr> <tr> <td>黄色 42PCS</td> </tr> <tr> <td>RGB 36PCS</td> </tr> <tr> <td>演色性</td> <td>91-95</td> <td>効率</td> <td>7W</td> </tr> <tr> <td>動作電圧</td> <td>3.7V</td> <td>充電</td> <td>Type-C</td> </tr> <tr> <td>電池容量</td> <td>2600mAh</td> <td>光照射度</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">照度</td> <td>距離</td> <td>0.3m</td> <td>0.5m</td> </tr> <tr> <td>輝度</td> <td>1150LUX</td> <td>425LUX</td> <td>66.8LUX</td> </tr> <tr> <td>充電時間</td> <td colspan="3">充電約1.7時間</td> </tr> </tbody> </table> ※明るさデータは平均値ですので、ランプによって明るさが若干異なります。	番号	シーン	Scenario	番号	シーン	Scenario	1	警車	Cop Car	11	パルスフラッシュ	Strobe	2	救急車	Ambulance	12	RGBフラッシュ	RGB Strobe	3	消防車	Fire Engine	13	レボーターグルーフラッシュ	Paparazzi	4	ライトニング	Lightning	14	緊急ダブルフラッシュ	Emergency	5	花火	Fireworks	15	ハイビームパルスプロセーーム	H/L Beam	6	テレビ	TV	16	赤点滅	Red Flash	7	キャンドル	Candle	17	緑点滅	Green Flash	8	パーティー	Party	18	青点滅	Blue Flash	9	電球	Fault Bulb	19	HSI(遅い)	HSI Slow	10	パルス	Pulsing	20	HSIデモ(高速)	HSI Slow	型番	VL110 RGB	色温度	2500-9000K	ピーズ	白い 42PCS	動作時間	最大亮度1.5h	黄色 42PCS	RGB 36PCS	演色性	91-95	効率	7W	動作電圧	3.7V	充電	Type-C	電池容量	2600mAh	光照射度	120°	照度	距離	0.3m	0.5m	輝度	1150LUX	425LUX	66.8LUX	充電時間	充電約1.7時間			組立作業: *組み立てには2つ以上の製品が必要になります 1 2 3
番号	シーン	Scenario	番号	シーン	Scenario																																																																																																				
1	警車	Cop Car	11	パルスフラッシュ	Strobe																																																																																																				
2	救急車	Ambulance	12	RGBフラッシュ	RGB Strobe																																																																																																				
3	消防車	Fire Engine	13	レボーターグルーフラッシュ	Paparazzi																																																																																																				
4	ライトニング	Lightning	14	緊急ダブルフラッシュ	Emergency																																																																																																				
5	花火	Fireworks	15	ハイビームパルスプロセーーム	H/L Beam																																																																																																				
6	テレビ	TV	16	赤点滅	Red Flash																																																																																																				
7	キャンドル	Candle	17	緑点滅	Green Flash																																																																																																				
8	パーティー	Party	18	青点滅	Blue Flash																																																																																																				
9	電球	Fault Bulb	19	HSI(遅い)	HSI Slow																																																																																																				
10	パルス	Pulsing	20	HSIデモ(高速)	HSI Slow																																																																																																				
型番	VL110 RGB	色温度	2500-9000K																																																																																																						
ピーズ	白い 42PCS	動作時間	最大亮度1.5h																																																																																																						
	黄色 42PCS																																																																																																								
	RGB 36PCS																																																																																																								
演色性	91-95	効率	7W																																																																																																						
動作電圧	3.7V	充電	Type-C																																																																																																						
電池容量	2600mAh	光照射度	120°																																																																																																						
照度	距離	0.3m	0.5m																																																																																																						
	輝度	1150LUX	425LUX	66.8LUX																																																																																																					
充電時間	充電約1.7時間																																																																																																								