

MOJOGEAR**EVO XL**


MANUEL

Bilgi için
diğer dillerde,
lütfen ziyaret edin:

NL FR IT PL
DE ES SE TR



www.mojogear.eu/manuals



Genel Bakış

1. Güç düğmesi
2. LED güç göstergesi
3. USB-C Giriş/Çıkış 1
4. USB-C Giriş/Çıkış 2
5. USB Çıkışı

Güç bankası nasıl şarj edilir

USB-C bağlantı noktalarından biri aracılığıyla şarj etmek için birlikte verilen USB-C kablосunu kullanın.
Şarj kablосunu bir USB prizine (duvar şarj cihazı, dizüstü bilgisayar) bağlayın.

Maksimum şarj hızına ulaşmak için 18W hızlı şarjı destekleyen bir USB çıkışı ve kablo kullanmanızı öneririz.

Cihazlarınızı nasıl şarj edersiniz?

Güç bankasındaki USB veya USB-C bağlantı noktasına bir şarj kablосu bağlayın.

Hızlı Şarjı veya USB-C Güç Dağıtım aracıyla hızlı şarjı kullanmak için lütfen desteklenen bir şarj kablосu kullanın.

Güç düğmesi

- Güç bankası otomatik olarak açılıp kapanacaktır.
- Kalan pil gücünü kontrol etmek için güç düğmesine basın ve güç bankası kapalıyken açmak için.
- Güç bankasını manuel olarak kapatmak için güç düğmesine iki kez basın.
- Güç bankasını sıfırlamak için güç düğmesini 10 saniye basılı tutun. Daha sonra lütfen tekrar kullanmadan önce güç bankasını şarj edin.
- Şarj edilirken LED ışıklarından biri yanıp sönecektir.
- 4 ışığın tümü sürekli olarak yandığında taşınabilir şarj cihazı tamamen şarj olmuştur.
- Hızlı şarj aktif olduğunda alttaki ışık yeşile döner.

Teknik detaylar

İsim MOJOGEAR MG-PB6 EVO XL 20000mAh
Boyut 103,0 x 78,8 x 25,0 mm
Ağırlık 334g
Pil Yüksek Yoğunluklu Lityum İyon
USB-C Girişleri DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1,5A
USB-C Çıkışları DC 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,66A (Güç Dağıtım 3.0)
USB Çıkışı DC 5V-3A / 9V-2A / 10V-2,25A / 12V-1,5A (Hızlı Şarj 3.0)
Pil kapasitesi 20000 mAh / 74Wh



Güvenlik talimatları

- Patlayıcı gazların veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın. Sıcaklıktaki ani değişikliklerden kaçının.
- Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
- Cihazı atmayın, sallamayın, titretmeyin, düşürmeyin, ezmeyin veya mekanik olarak kötüye kullanmayın. Taşınabilir şarj aleti.
- Yakmayın veya yakmayın.
- Isı dağılımını etkileyebilecek nesnelerle örtmeyin.
- Pil kimyasallarıyla temastan kaçının.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın

MOJOGEAR

MOJOGEAR, akıllı telefon film yapımcıları, mobil yaratıcılar ve telefonundan veya kamerasından en iyi şekilde yararlanmak isteyen herkes için yüksek kaliteli ürünler geliştiriyor.

Tüm MOJOGEAR ürünleri 2 yıl garanti kapsamındadır.

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa lütfen support@mojogear.eu adresinden bize bildirin.